

# MixPre-10T

Аудио рекордер с USB аудио интерфейсом и встроенным тайм-кодом



## Маленький рекордер

с 10-ю входами и 12-ю дорожками записи

MixPre-10T – новейшая модель в семействе аудио рекордеров MixPre. Легкий вес, 10 входов, 12 дорожек записи с качеством записи мирового уровня, микширование, гибкое питание и встроенный высокоточный тайм-код генератор/ридер превосходный аппарат для аудио производства с микшированием, записью на площадке и аудио дизайна. Он также может быть использован как многоканальный USB аудио интерфейс для приложений на базе компьютера.

## Микрофонный предусилитель Kashmir™

Высшее качество аудио

MixPre-10T имеет 8 микрофонных предусилителей Kashmir. Эти высоко производительные цифровые предусилители класса А с ультранизким уровнем шума были специально разработаны инженерами компании Sound Devices. Отличительными особенностями микрофонных предусилителей Kashmir являются низкий порог шума в -130 дБ, аналоговые лимитеры, новые 32-битные аналого-цифровые преобразователи и, конечно, высшее качество аудиозаписи, которое оставляет далеко позади другие переносные рекордеры на базе микрофонных IC-предусилителей.

## Синхронизация в любой среде

Генератор/ридер тайм-кода и мировые часы

MixPre-10T имеет встроенный высокоточный генератор и считыватель тайм-кода. Даже когда аппарат выключен и питание отключено MixPre-10T продолжает удерживать точный тайм-код часами, этого более чем достаточно для перерыва на обед (или перерыва в процессе работы). С его двойными BNC, Aux и HDMI-разъемами тайм-кода все основные режимы частоты кадров и тайм-кода поддерживаются как и wordclock.

## Беспроводное управление

Особенностью MixPre является интегрированный Bluetooth Smart® для удобного беспроводного соединения, управления и индикация через бесплатное приложение Wingman от Sound Devices для устройств с iOS и Android.



## Гибкость в питании

Для удобства и портативности, MixPre-10T имеет запираемый 4-пиновый HiGose-разъем (10-18V) для подключения внешних батарей или блока питания постоянного тока. MixPre-10T поставляется с отсоединяемой батарейной обложкой под восемь батареек размера AA. Опционально поставляется обложка для установки до двух Li-Ion батарей с «горячей» заменой. Основанный на множестве опций питания, MixPre-10T позволяет автоматически переключаться с одного источника питания на другой без остановки в работе.



**SOUND DEVICES**

[www.sounddevices.com](http://www.sounddevices.com)

# MixPre-10T

**SOUND**  **DEVICES**

Аудио рекордер с USB аудио интерфейсом и встроенным тайм-кодом



## MixPre SERIES

### Recorder

|                               | MixPre-10T                   | MixPre-6                   | MixPre-3                   |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Max Sampling Rate   Bit Depth | 192 kHz   24                 | 192 kHz   24               | 96 kHz   24                |
| Metadata Editing              | ✓                            | ✓                          | ✓                          |
| Playback Audio Scrub          | 1/8x to 16x (FFWD and REW)   | 1/8x to 16x (FFWD and REW) | 1/8x to 16x (FFWD and REW) |
| Media   Auto-copy             | SD card   ✓ (USB thumbdrive) | SD card   -                | SD card   -                |

### USB

|  | MixPre-10T           | MixPre-6             | MixPre-3             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| USB Ports  | 2 (1 USB-A, 1 USB-C) | 2 (1 USB-A, 1 USB-C) | 2 (1 USB-A, 1 USB-C) |
| USB Audio Streaming (Mac &/or Windows w/ASIO driver) | 12 in / 4 out        | 8 in / 4 out         | 5 in / 2 out         |

### Mixer

|  | MixPre-10T                     | MixPre-6               | MixPre-3               |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Balanced Mic/Line Inputs   | 8 XLR/TRS combo                | 4 XLR/TRS combo        | 3 XLR                  |
| Aux/Mic In (3.5 mm)<br>4 uses: Camera Return, Plug-in-Power Mic, 2 ch Line In & Timecode | ✓                              | ✓                      | ✓                      |
| 48V Phantom  | ✓                              | ✓                      | ✓                      |
| Low Cut Filters  | 40 - 160 Hz, 18 dB/Oct         | 40 - 160 Hz, 18 dB/Oct | 40 - 160 Hz, 18 dB/Oct |
| Input Limiters   | Analog                         | Analog                 | Analog                 |
| Input Pair Linking (stereo and M/S)  | Pairs 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 | Pairs 1-2, 3-4, 5-6    | Pairs 1-2              |
| Input Delay & Polarity Reverse   | ✓                              | ✓                      | -                      |
| Input Gain, Pan, and Fader Controls  | ✓                              | ✓                      | ✓                      |
| Input SOLOs (Individual or Multiple)   | ✓                              | ✓                      | ✓                      |
| Balanced L/R Outputs (TA3) w/routing matrix  | ✓                              | -                      | -                      |
| Unbalanced Stereo Output (3.5 mm) w/routing matrix                                       | ✓                              | ✓                      | ✓                      |
| Headphone Output (3.5 mm; wide bandwidth, high gain)                                     | ✓                              | ✓                      | ✓                      |
| User-Programmable Headphone Presets  | ✓                              | ✓                      | ✓                      |
| Metering: LCD (3 meter views) & Multi-color Ring LEDs                                    | ✓                              | ✓                      | ✓                      |
| Slate Mic   Tone Generator   | ✓   ✓                          | -   ✓                  | -   ✓                  |

### Control Interface

|   | MixPre-10T                       | MixPre-6                         | MixPre-3                         |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Touchscreen, Sunlight-Readable                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Transport Controls & Ergonomic Channel Knobs  | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Operation Modes: Basic, Advanced, Custom      | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Load/Save User Setup                          | 4 internal, unlimited to SD card | 4 internal, unlimited to SD card | 4 internal, unlimited to SD card |
| Remote Control via Record Start/Stop Triggers | ✓ (HDMI Flag or Timecode)        | ✓ (HDMI Flag or Timecode)        | ✓ (HDMI Flag or Timecode)        |
| Multi-function Shortcut(s)                    | 2 (via switch)                   | 1 (via button)                   | -                                |

### Timecode

|                       | MixPre-10T                                 | MixPre-6                            | MixPre-3                            |
|-----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Generator   Wordclock | ✓ (Free Run, Rec Run)   ✓                  | -   -                               | -   -                               |
| Reader                | Time of Day, HDMI or LTC via BNC or Aux In | Time of Day, HDMI or LTC via Aux In | Time of Day, HDMI or LTC via Aux In |

### Physical

|                  | MixPre-10T   | MixPre-6   | MixPre-3   |
|------------------|--|--|--|
| Size (W x D x H) | 8.15 in x 6.88 in x 1.40 in<br>(207 mm x 175 mm x 36 mm) | 6.53 in x 4.65 in x 1.40 in<br>(166 mm x 118 mm x 36 mm) | 5.68 in x 4.35 in x 1.40 in<br>(144 mm x 110 mm x 36 mm) |
| Weight           | 32.0 oz (.90 kg)   | 19.9 oz (.56 kg)   | 16.8 oz (.48 kg)   |

## Дополнительные аксессуары для MixPre-10T

Карта памяти  
**SAM-32SD**



Блок питания  
**XL-WPH3**



Обойма для Li-Ion батарей серии L  
**MX-LMOUNT** (батареи не включены)



Список официальных дилеров **SOUND**  **DEVICES** в России на [www.oltbert.com](http://www.oltbert.com)

8 (495) 921-61-39, 8 (495) 226-64-20  
info@oltbert.com [www.oltbert.com](http://www.oltbert.com)